

Typowe programy łączy

Typical switching programmes / типовые системы соединений

ROZŁĄCZNIK 0-1



CIRCUIT BREAKER 0-1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 0-1





1-fazowy
1-phase
1 фазный



3-fazowy
3-phase
3-х фазный





| | 0 | 1 |
|-----|---|---|
| 1-2 | | X |



| | 0 | 1 |
|-----|---|---|
| 1-2 | | X |
| 3-4 | | X |
| 5-6 | | X |

PRZEŁĄCZNIK 0-1-2



CHANGEOVER SWITCH 0-1-2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2



| | 0 | 1 | 2 |
|-------|---|---|---|
| 1U-L1 | | X | |
| 2U-L1 | | X | |
| 2W-2V | | | X |
| 2U-2V | | | X |
| 2W-L3 | | X | |
| L2-2V | | X | |
| 1W-L3 | | | X |
| L2-1V | | | X |

ROZŁĄCZNIK 1-0-2



CIRCUIT BREAKER 1-0-2 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 1-0-2



| | 1 | 0 | 2 |
|-------|---|---|---|
| 1-2 | X | | |
| 3-4 | | | X |
| 5-6 | X | | |
| 7-8 | | | X |
| 9-10 | X | | |
| 11-12 | | | X |

PRZEŁĄCZNIK 0-Y-Δ



CHANGEOVER SWITCH 0-Y-Δ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-Y-Δ



| | 0 | Y | Δ |
|-------|---|---|---|
| W2-L1 | | X | X |
| U1-L1 | | X | X |
| W2-U2 | | X | |
| L2-U2 | | | X |
| V2-U2 | | X | |
| L2-V1 | | X | X |
| V2-L3 | | X | X |
| W1-L3 | | X | X |

PRZEŁĄCZNIK L-O-P

CIRCUIT BREAKER L-O-P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Л-0-П



| | L | 0 | P |
|------|---|---|---|
| L1-U | X | | X |
| L2-V | | | X |
| V-L3 | X | | |
| W-L2 | X | | |
| L3-W | | | X |